■ Intune導入手順書

【作業準備】

①弊社より提供の

「xSyncClassroom_Host_1_04_00_0152_setup.intun ewin」及び 「xSyncClassroom_Client_1_04_00_0105_setup.int unewin」

の準備をお願いいたします。

②作業は「Microsoft Endpoint Manager admin center」で行いますので、下記URLに遷移し準備をお願いいた します。

https://endpoint.microsoft.com/

【Intune設定】

※以下、画面についてはホストの設定方法についての説明となりますが、クライアントの設定についても記載しております。

①Endpointにログイン後、「アプリ」を選択し「すべてのアプリ」を 選択、画面遷移後に「追加」を押下します。

「アプリケーションの種類の選択」画面が出ますので、「Windows アプリ(Win32)」を選択します。



②アプリの追加でフォルダマークを押下し、ホストは 「xSyncClassroom_Host_1_04_00_0152_setup.intun ewin」、クライアントは 「xSyncClassroom_Client_1_04_00_0105_setup.int

unewin」を選択し、「OK」を押下します。

64.777(10027)) 77100/2007 Манал Гулин 97100/2007 9710/2

③名前、説明、発行元に任意の文字を入力し、画面下の「次へ」を押下します。

※この画面の値はインストールに影響ありません。

314 F # 200 B	L I AMAR I MARTI I RAMAR A MURT I METHOD	Const.
7m1ルの温泉* ①	24. O alignetiti O elizabili O terretite O elivititi O elizabili idgnoClassroom,Hoxt,1,03,00,0140, setupinturewin	
者約 * ①	xSyncClassroom_Host_1_03_00_0140_setup.ese	
説明・ ①	xSyncClassroom,Host_1_00_00_0140_setup.ese	
黄行元 * ②	一種式会社 工作专社	
0 ענדה	 項目が漏INされました 	
ボータル サイトでおすすめアプリとし	(#376 () \$L/ (NUX)	
情報 URL ①	有効な URL を入力してください	
751/12- URL ()	有効ない中に変入力してください	
開発者 〇		
所有者 〇		

④プログラムの画面でホストは、インストールコマンドに 「xSyncClassroom_Host_1_04_00_0152_setup.exe /s /v"/qn /norestart"」、アンインストールコマンドには 「msiexec.exe /qn /X {72852BF2-04F6-40FA-881E-FB5A29A84D69}」を入力します。

クライアントは、インストールコマンドに

「xSyncClassroom_Client_1_04_00_0105_setup.exe /s /v"/qn /norestart"」、アンインストールコマンドには 「msiexec.exe /qn /X {3EEB397A-D9B0-4523-B20F-09CA9C4BA66B}」を入力します。

#-4 > アブリ(#ペモのアブリ > アプリの追加 Windows アブリ (Win32)				
🗸 アブリ債報 📧 プログラム	 必要条件 検出規則 依存製係 	新 (1) 一丁油(1) 神	読および作り	
アプリをインストール/アンインストールするこ	コマンドを指定します:			
インストール コマンド・ 💿	xSyncClassroom_Host_1_03_00_0140_setup.exe /s	/v"/qn /norestart"	V	
アンインストール コマンド * 💿	msiexec.exe /qn /X (728528F2-04F6-40FA-881E-F85A28484D69)			
インストールの処理 ①				
デバイスの再起動 ①	アプリのインストールによるデバイスの強制的な再起動を許	-0]\$*&	~	
インストール後の動作を示すリターンコート	ドを描定します。			
リターン コード	コードの種類			
リターン コード 0	コードの桂飯 (成功)		~ 💼	
リターン コード 0 1707	コードの種類 成功 成功		> ii	
99->3-F 0 1707 3010	コードの機構 (成功) (成功) (成功) (ソフトリプート			
リターンコード 0 1707 3010 1641	- F-6種類 (成功) (成功) (以功) (ソフトリブート) (ハードリブート) (ハードリブート) (ハード) (ハードリブート) (ハード) (ハードリブート) (ハードリブート) (ハードリブート) (ハードリブート) (ハード) (ハードリブート) (ハード) (ハー)			

※コマンドにライセンスキーを付与することも可能です。 詳細は「サイレントインストール手順書」をご確認ください。

⑤必要条件のオペレーティングシステムは「32ビット、64ビット」を 選択、オペレーティングシステムは「1607」を選択します。 次画面の検出規則は「MSI」を選択し、ホストは 「72852BF2-04F6-40FA-881E-FB5A29A84D69」を、 クライアントは

「3EEB397A-D9B0-4523-B20F-09CA9C4BA66B」 を入力し、次画面に進みます。

アプリの追加 Windows 779 (Min32)			
✓ アプリ情報 ✓ ブログラム ④ 必要条件 ④ 他出現別 ⑥ アプリをインストールする相に方バイスが用たす必要のある某件を指定します: オペルーティング システムのアーキアクチャ* ○ 2 (現日が漏除されました)	依存事 ホーム > アプリ すべてのアプ アプリの追加 Windows アプ? (Win32)	5	
最低限のオペレーティング システム ★ ○ Windows 10 1607	✓ アブリ歯根 🗸 方	グラム 🗸 必要条件 🧕 検出規制 (3) 依存開係 (6) 1	NUME O WERSTON
必要なディスク領域 (MB) 〇	アプリのプレゼンスを検出するため	に使用されるアプリ国有のルールを構成します。	
必要な物理メモリ (MB) 〇	規則の形式 * ⊙	検出規則を手動で構成する	~
必要な論理プロセッサの最小数 〇	推測	/(3/3-F	
必要な最小 CPU 建度 (MHz) ①	MSI	728529F2-04F6-40FA-881E-F85A29A84D69	
通知の要件規則を構成する	+ 18.10		
睡顔 パス/スクリプト			
要件は指定されていません。			
+ 110			

※既存のClassroomがインストールされている場合、 ホスト:MSIのバージョンの確認:1.04.00.0151 以上 クライアント: MSIのバージョンの確認:1.04.00.0104 以上 を追加してください。

⑥依存関係の設定は不要です。

割り当て画面でインストールする端末やグループを設定後、確認画面に進み、「作成」を押下します。

アブリの追加			アブリの協加		
✓ 779歳紀 →	/ 7075L 🗸 2784F 🗸	wanth	- 777486 - 70556 -	v 1924 – vant – nyth – kini 🔳 Mitazyoni	
ソフトウエンの休存開所は れには、死に含まれている	ことのアプリナーションをくい33ールする相比 すべての世界第三の世界第三、とよびアフ	(221)-もする企業の含るアプリアーションです。 東大 100 の世俗発展があ り後回な合意のます。 詳細	77388 773866-1246	and the second sec	
名前 納用がありません。		884220-5	48 201 475 472 472 472 472 472 472 472 472 472 474 474	And Canada and An Andrea and Andreas Andreas and Andreas Andreas Canada Andreas Canada	
HL > 770 (1412877) アプリの追加 Index 777 (1413)	b		42 11 100756	abov.	
 ✓ 77588 ✓ 72551. ✓ 48469. ✓ 84481. ✓ 84988. № 8642. ○ 80541704. ● 60098805			0.0-4 707 92-03-4 707 92-0408 910.008	Hard Commun. 2014. COLUMN 2014 (1994) 401-515 (1994) 400-6004 (1994) 401-6014 (1995) 2015 401-4014 (1995) 401-6014 (1994) 401-4014 (1995) 401-6014 (1995) 401-6014 (1994) 401-4014 (1995) 401-6014 (1994) 401-4014 (1994) 401-6014 (1994) 401-4014 (1994) 401-6014 (1994) 401-4014 (1994) 401-4004 (1994) 401-4004 (1994) 401-4004 (1994) 401-4004 (1994) 401-4004 (1994) 401-4004 (1994) 4	
ano			- 0527	5 107 177 6/5 508 (22 15 - 168 / 15 - 168 / 15 -	
(B ABAAT NOT	F1006103	1.00 x - y - 0.80	4845		
75-704H D + #178					

以上で設定は完了となります。